



Technisches Datenblatt

Egardia Bedienteil

Mit dem kabellosen Bedienteil bedienen Sie die Alarmanlage an einem erreichbaren Ort in Ihrem Haus mittels Ihres eigenen persönlichen Pincodes.

Das Bedienteil verfügt auch über eine Paniktaste, mit der im Notfall sofort eine Alarmmeldung an all Ihre Kontaktpersonen verschickt wird.¹



Lieferumfang

- 1 Bedienteil
- 1 Batterie
- Gesamtes Montagezubehör

Technischen Spezifikationen	
Produkttyp	Egardia Bedienteil
Montage Möglichkeiten	Klebestreifen oder Schrauben
Wasserdicht	Teilweise (Schutzart IP 44)
Tastenbeleuchtung	Ja
Paniktaste	Ja
Batteriewechsel möglich	Ja
Batterietyp	1x Lithium Knopfzelle CR2450 x1
Batterielebensdauer	3 Jahre (Bei normaler Benutzung) ²
Lokale Warnung bei nachlassender Batterien	Ja, mittels LED Signale
Frequenz	868 MHz
Modulation	FM
Funk Verschlüsselung	Ja
Reichweite	Bis zu 200 Meter im offenem Gelände und circa 30 Meter im Haus. Reichweite kann erweitert werden mit der Egardia Funkerweiterung
Abmessungen (L x B x H) in mm	103 X 72 X 18
Gewicht in g	102
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
EAN-Code	8718347930103

¹ Nur in Verbindung mit einer registrierten Egardia Basis Alarmanlage

² Bei einer Aktivierung und einer Deaktivierung am Tag