



Technisches Datenblatt Egardia Rauchmelder

Der clevere kabellose Rauchmelder warnt Sie und Ihre Kontaktpersonen sofort bei einem beginnenden Brand.

Sobald Rauch wahrgenommen wird, ertönt eine laute Sirene und Sie und Ihre Kontaktpersonen erhalten sofort eine Alarmmeldung per SMS, telefonisch oder per E-Mail.¹

Lieferumfang

- 1 Rauchmelder
- 3 Batterien
- Gesamtes Montagezubehör (Bügel und Schrauben)



Technischen Spezifikationen	
Produkttyp	Egardia Rauchmelder
Montage	Bügelbefestigung
Testfunktion zur Funktionsüberprüfung	Ja
Automatischer Funktionsüberprüfung	Ja ¹
Integrierte Sirene	Ja
Lautstärke der Sirene	95 dB (gemessen ab 1 Meter abstand)
Detektionsverfahren	Optisch bzw. Photoelektrisch
Batteriewechsel möglich	Ja
Batterietyp	3x Alkaline 1.5V AA Batterie
Batterielebensdauer	3 Jahre
Meldung bei nachlassender Batterien	Ja (1 Monat bevor die Batterien leer sind) ¹
Lokale Warnung bei nachlassender Batterien	Ja, mittels LEDs und Ton Signalen
Frequenz	868 MHz
Modulation	FM
Funk Verschlüsselung	Ja
Reichweite	Bis zu 200 Meter im offenem Gelände und circa 30 Meter im Haus. Reichweite kann erweitert werden mit die Egardia Funkerweiterung
Abmessungen in mm	Ø105 X 42
Gewicht in g	250 g
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
EAN-Code	8718347930073

¹ Nur in Verbindung mit einer registrierten Egardia Basis Alarmanlage