



## Technisches Datenblatt

### Egardia Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder signalisiert Bewegungen in Kombination mit Wärme. Dieser Bewegungsmelder ist haustierfreundlich und wird dadurch von anwesenden Haustieren nicht aktiviert (bis 1 Meter Höhe und 38 kg).



#### Lieferumfang

- 1 Bewegungsmelder
- 1 Batterie
- Gesamtes Montagezubehör

Technischen Spezifikationen	
Produkttyp	Innenbewegungsmelder
Montage Möglichkeiten	Klebestreifen oder Schrauben
Erfassung	12m, 110° Radius
Haustierfreundlich	Ja, Haustiere bis zu 38 Kilo werden ignoriert
Testfunktion	Ja (Mittels eindrücken des LEDs mit einer Dauer von 3 Minuten)
Sabotageschutz	Ja (Erkennung Fremdstörung und Anwesenheitskontrolle) <sup>1</sup>
Batteriewechsel möglich	Ja
Batterietyp	1x Lithium LS14500 AA 3.6V Batterie
Batterielebensdauer	3 Jahre (Bei normaler Benutzung) <sup>2</sup>
Meldung bei nachlassender Batterien	Ja (1 Monat bevor die Batterien leer sind) <sup>1</sup>
Lokale Warnung bei nachlassender Batterien	Ja. LEDs blinken bei Detektion
Automatische Batteriesparmodus	Ja
Frequenz	868 MHz
Modulation	FM
Funk Verschlüsselung	Ja
Reichweite	Bis zu 200 Meter im offenem Gelände und circa 30 Meter im Haus. Reichweite kann erweitert werden mit die <a href="#">Egardia Funkerweiterung</a>
Abmessungen (L x B x H) in mm	90 x 62 x 42
Gewicht in g	88
Betriebstemperatur	-20° bis +50°C
EAN-Code	8718347930042

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit einer registrierten Egardia Basis Alarmanlage

<sup>2</sup> Bei circa 20 Detektionen am Tag