

# Honeywell | Technisches Datenblatt

## Connected Home

### evohome security

#### SI800MS – Funk-Innensirene



#### FUNKTIONEN UND PRODUKTVORTEILE (USPs)

Durchdringend lautes Signal durch Piezo-Sirene mit bis zu 120 dB(A), frei platzierbar durch Akku-Betrieb, mit integriertem Sabotagekontakt zum Schutz vor Demontage oder Manipulation

Die Funk-Innensirene ist die ideale Lösung in Wohnsituationen über mehrere Ebenen und für Apartments

Mit 7 einstellbaren Alarm-Lautstärken von 95dB(A) bis 120 dB(A)  
2 unterschiedliche Alarmsignale (für Einbruch oder Feuer/ CO-Alarm)

Es können bis zu 2 Funk-Innensirenen an die Funk-Zentrale (Hub) angelernt werden

Das von Honeywell entwickelte und patentierte bidirektionale Funk-System garantiert sichere Signalübertragung mit größerer Reichweite (bis 1000m) und verbesserte Batterie-Lebensdauer

#### SPRACHVARIANTEN

Sprachen auf der Dokumentation/ der Verpackung: GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL

(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch Portugiesisch, Holländisch)

#### LIEFERUMFANG

1 x Funk-Innensirene mit Batterien  
3 x 3V CR123 Lithium Batterien  
1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung  
1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen  
1 x Konformitätserklärung

#### INSTALLATION

Decken- und Wandmontage, IP-Schutzklasse (IP30), nur für Anwendungen im Innenbereich geeignet

#### SPANNUNGSVERSORGUNG

3 x 3V CR123 Lithium Batterie

#### TECHNISCHE DATEN

Funk-Frequenz	868MHz
Funk-Reichweite	1000m (im freien Feld)
Batterie	3 x 3V CR123 Lithium Batterien, im Lieferumfang enthalten
Batterie-Lebensdauer	4 Jahre
Signallautstärke	95db(A) - 120dB(A) Piezo-Sirene 2 unterschiedliche Alarmsignale (bei Einbruch oder Feuer/ CO-Alarm)
Sabotageschutz:	Ja
Batterie- Statusanzeige	Ja, über App
Farbe	weiß
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Abmessungen (mm)	165 x 70 mm (Ø x H)
Gewicht (g)	430g

#### VERPACKUNGSDATEN

Barcode (EAN)	5004100969514
Abmessungen (mm)	170 x 170 x 75mm
Gewicht (g)	485gr
Verpackungseinheit	(VE) 1