



Art.Nr. PA0066

## LogiSmartMeter WLAN Steckdose

Verwalten Sie Ihre Heimelektronik und überwachen den Stromverbrauch überall und jederzeit über Wi-Fi, 3G oder 4G

Mit der LogiSmartMeter WLAN Steckdose können Sie Ihre Geräte von überall aus bequem per Smartphone oder Tablet ein und aus schalten. Die LogiSmartMeter Steckdose wird einfach in Ihr existierendes WLAN Netzwerk eingebunden und schon steuern Sie die Stromzufuhr Ihrer Hauselektronik wie z.B. Fernseher, Lichter, Lautsprecher, Heizungen, Lüfter etc. Sie können die LogiSmartMeter auch von unterwegs über das mobile Internet steuern.

### Kompatibel mit Android und iOS Geräten

Über die kostenlose APP für Android oder iOS können Sie die Funktion der LogiSmart Steckdose bequem und komfortabel steuern. Laden Sie sich hierzu die kostenlose vom Google Play Store bzw. dem Apple App Store herunter und installieren diese auf Ihrem Tablet oder Smartphone. Danach verbinden Sie die LogiSmartMeter via der App mit ihrem WLAN-Netzwerk und folgen den Instruktionen auf dem Bildschirm. Sie können anschließend die Steckdose jederzeit ein-/ausschalten bzw. einen Schaltzeitplan erstellen, ganz einfach über die App (Android 4.0 oder neuer bzw. iOS 5 oder neuer benötigt).

### Intelligente Steuerung und Prüfung Ihrer angeschlossenen Geräte

Sie können mit der LogiSmartMeter auch unterwegs jederzeit prüfen ob Sie die Steckdose ein oder ausgeschaltet haben. Sie müssen sich keine Sorgen machen ob Sie etwas vergessen haben auszuschalten.

### Zeitschaltung und Stromsparen

Mit der automatischen Zeitschaltungsfunktion können Sie Ihre Geräte zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten und können somit effektiv Strom sparen.





Art.-No. PA0066

## LogiSmartMeter WLAN Steckdose

Verwalten Sie Ihre Heimelektronik und überwachen den Stromverbrauch überall und jederzeit über Wi-Fi, 3G oder 4G

### Einfache Einrichtung & E-Mail Benachrichtigungen

Folgen Sie einfach den Bildschirmanweisungen Ihres Smart Devices. Nach der Einrichtung der LogiSmartMeter können Sie über die E-Mail Benachrichtigungsfunktion immer wissen was Ihre LogiSmartMeter Steckdose gerade macht.

### Erstellen Sie ein intelligentes Zuhause

Der LogiSmartMeter Plug Stecker ist nur der Beginn: Mit jeder zusätzlichen LogiSmart können Sie schnell und einfach weitere Geräte kontrollieren.

### Technische Eigenschaften:

<b>Betriebsspannung</b>	100-240VAC
	Geräte-Standby-Leistung < 1W
<b>Stromfrequenz</b>	50-60Hz
<b>Max. Belastbarkeit</b>	EU: 16A/230VAC
<b>WiFi Standard</b>	Wireless IEEE 802.11b/g/n
<b>WiFi Reichweite</b>	Bis zu 50 Meter(innen offener Raum)
<b>Frequenzband</b>	2,4000 - 2,4835 GHz
<b>WiFi Sicherheit</b>	WEP, WPA/WPA2, WPS
<b>Protokoll</b>	Client, Limited AP, UDP, TCP/IP, HTTP
<b>HF-Ausgangsleistung</b>	11n: Bis zu 150 MBit/s (dynamisch)
	11g: Bis zu 54 MBit/s (dynamisch)
	11b: Bis zu 11 MBit/s (dynamisch)
<b>Leistungsmessgerät</b>	Gemäß IEC62053-21 clas1/ANSI C12.20
	Leistungsdaten: V/I/W/KWH/PF
	Genauigkeit: < 1% @ Bemessungsstrom, PF= 1
<b>Stecker-Schnittstelle</b>	Reset: Reset Taste
	Taster: Ein/Aus Taste



Art.-Nr. PA0066

## LogiSmartMeter WLAN Steckdose

Verwalten Sie Ihre Heimelektronik und überwachen den Stromverbrauch überall und jederzeit über Wi-Fi, 3G oder 4G

<b>LED Funktion</b>	Power: Grün
	WiFi: Grün (blinkt bei Aktivität)
	Ein/Aus: Grün (wenn eingeschaltet)
<b>Taster</b>	WiFi: WPS Taste
	Taster: Ein/Aus Taste, 10 Sekunden drücken für Reset
<b>Verwaltung</b>	Firmware aktualisierbar
	iPhone & iPad App
	Android App
	Remote-Zugriff (Internet)
	E-Mail Benachrichtigungen
	Zeitschaltung
	Energiekostenmessgerät
<b>Umgebung</b>	0°C - 40 °C
	5-80%RH (nicht kondensierend)
	Nur für den Innenbereich
<b>Abmessungen</b>	102 x 63 x 40 mm
<b>Gewicht</b>	184 g

### Packungsinhalt:

- 1 x LogiSmartMeter WLAN Steckdose
- 1 x Bedienungsanleitung

### Verpackung

- Abmessung Einzelverpackung: 88x123x85mm
- Gewicht Einzelverpackung: 0.27kg
- Abmessungen VPE: 460x450x270mm
- Menge VPE: 50Stück
- Gewicht VPE: 14.45kg



PA0066



Made in Taiwan



RoHS  
compliant

